

Pirmreizējā
instalācija
Pace 830
dekoderim



Country

Please select your country:

- | | |
|--|---|
|  Sweden |  Latvia |
|  Norway |  Lithuania |
|  Denmark |  Estonia |
|  Finland |  Russia |
|  Other | |

Vienmēr jāizvēlas
Latvija ar bultiņu
pa labi vai uz leju



Country

Please select your country:

- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
|  | Sweden |  | Latvia |
|  | Norway |  | Lithuania |
|  | Denmark |  | Estonia |
|  | Finland |  | Russia |
|  | Other | | |

Spiediet OK
pogu



Country

Vai jūs esat satelīttelevīzijas abonents?

Jā

Nē

?

Other

Spiediet OK pogu

LNB iestatīšana

LNB tips

Universāls

LNB skaits

1LNB

Zemas joslas LO frekvence

0 9

7 5 0

GHz

Augstas joslas LO frekvence

1 0

6 0 0

GHz

 Atpakaļ

 nākamajam ekrānam

«Universāls»
Spiediet OK pogu



Noklusētais retranslators

Modulation Type	DVB-S2 8PSK
Frekvence	11.785 GHz
Izvēlēties polarizāciju	Vertikāli
Ievadīt simbolu koeficientu	27500 Ksymb/s
Izvēlēties FEC	5/6

Modulation type
būs jānomaina
ar bultiņu pa
labi uz DVB-S2
8PSK

Frekvenci ar
cipariem mainām
uz 11785

FEC ar
bultiņu
palabi
nomainām
uz 5/6 un
tad OK

BACK Atpakaļ

OK nākamajam ekrānam

Signāla pārbaude

Frekvence	11.785
Polarizācija	Vertikāli
Simbolu ātrums (kBd)	27500
Signāls ir bloķēts	Jā
Uztvērējs Jauda	 23%
Signāla kvalitāte	 75%
CNR	14.6dB

Signāla jaudai jābūt ap 50% un kvalitātei ap 60%. CNR minimums var būt 13.8dB

 Atpakaļ

 nākamajam ekrānam


HD TV iestatīšana: HDMI

Izvēlieties izšķirtspēju:

720p

1080i

Ja ziniet sava TV izšķirtspēju tad izvēlamies 1080i un spiežam OK. Ja nē tad uz 720p jāspiež OK

 nākamajam ekrā...


HD TV iestatīšana: HDMI

Lūdzu, apstipriniet izšķirtspējas izvēli 30 sekunžu laikā

Pielietot

Atcelt

Uz «Pielietot»
spiediet OK lai
sāktu skatīties.

 nākamajam ekrā...



group

Best things
start with 3

