


# UHD dekodera signāla pārbaude

Spiediet MENU uz dekodera pults. Parādās Izvēlne. Ar bultiņu pa labi ejiet līdz lestatījumi.

Bezmaksas kanāli

Manu kanālu gids

Visi kanāli



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



TV gids



Noma



Papildus



Plānotājs



Spiediet OK pogu.

Iestatījumi



Noma



Papildus



Plānotājs



Iestatījumi



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi ▶

Informācija

Signāla pārbaude

«Signāla pārbaude»  
spiediet OK uz pults

## Signāla pārbaude

## Signāla pārbaude

Ja dekoderis tiek izmantots kā bez ieraksta funkcijas tad tikai pie «Uztvērējs 1» jāparādās jaudai, kvalitātei un CNR

Frekvence	11.785	
Polarizācija	Vertikāli	
Simbolu ātrums (kBd)	27500	
Signāls pieslēgts	Jā	
Uztvērējs 1	Jauda	 71%
	Signāla kvalitāte	 75%
	CNR	14.8dB
Uztvērējs 2	Jauda	 0 %
	Signāla kvalitāte	 0 %
	CNR	

Jaudai jābūt ap 50%. Kvalitātei ap 60%. Un CNR minimums 13.7dB



Ja dekoderis tiek izmantots kā ar ieraksts funkciju



## Signāla pārbaude

Ja izmanto dekoderi kā ar ieraksta funkciju un Universālo galviņu tad signāla pārbaudē arī nekad neparādīsies signāls pie «Uztvērējs 2» pat ja ar abiem antenas vadiem viss ir kārtībā

## Signāla pārbaude


Frekvence 11.785

Polarizācija Vertikāli


Simbolu ātrums (kBd) 27500


Signāls pieslēgts Jā

 Uztvērējs 1 Jauda  54%

 Signāla kvalitāte  75%

CNR 14.5dB

 Uztvērējs 2 Jauda  0%

 Signāla kvalitāte  0%

CNR 0

Jaudai jābūt ap 50%. Kvalitātei ap 60%. Un CNR minimums 13.7dB

Samainot vadus dekodera aizmugurē «Uztvērējs 1» signālu arī jāparāda un tā var pārbaudīt vai ar otru vadu viss kārtībā

## Signāla pārbaude

Ja izmantojat ar **SatCR** galviņu tad pienāks tikai viens vads SAT1 ieejā jo sadalītājs ir iebūvēts dekodērī. Un ar **SatCR** galviņu «Uztvērējs 2» vienmēr parādīs 0% bet tā arī ir jābūt.

## Signāla pārbaude


Frekvence 11.785

Polarizācija Vertikāli


Simbolu ātrums (kBd) 27500


Signāls pieslēgts Jā

 Uztvērējs 1 Jauda  71%

 Signāla kvalitāte  75%

CNR 14.8dB

 Uztvērējs 2 Jauda  0 %

 Signāla kvalitāte  0 %

CNR

Jaudai jābūt ap 50%. Kvalitātei ap 60%. Un CNR minimums 13.7dB





group

Best things  
start with 3

